



Kullanım Kılavuzu

W322E



İpuçları

- Daha önce kablosuz adaptör kurduysanız, lütfen **Ek** bölümündeki adımları izleyerek mevcut kablosuz adaptörü kaldırın.
- Yüksek profilli montaj braketi bilgisayar kasanız için çok uzunsa, kablosuz adaptörü takmak için (ürünle birlikte verilmişse) düşük profilli montaj braketini kullanabilirsiniz.

Kablosuz Adaptörü Takın

1. Bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu çıkarın, ardından bilgisayar kasasının yan panelini çıkarın.
2. Kullanılabilir bir PCI-E X1/8/16 yuvası seçin ve bilgisayar kasasındaki yuvaya karşılık gelen braketi çıkarın.

Ardından kablosuz adaptörü seçilen yuvaya takın ve kablosuz adaptörün yuvaya düzgün şekilde temas ettiğinden emin olun.



Not

Statik elektrik nedeniyle kablosuz adaptörün yanmasını önlemek için, kablosuz adaptörün konektöründeki metal pimplere ellerinizle dokunmayın.


3. Bluetooth kablosunun 4 delikli ucunu kablosuz adaptörün Bluetooth konektörüne, diğer ucunu ise ana kart üzerindeki USB baskılı 9 pinli konektöre bağlayın. (E30, E33 modellerinde mevcuttur.)



İpuçları

Bluetooth kablosunun her iki ucunun da doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.

4. Antenleri kablosuz adaptöre takın. Kablosuz adaptörün anten açısını ayarlamayı deneyin.
5. Bilgisayar kasasının yan panelini takın, ardından bilgisayarı güç kaynağına yeniden bağlayın ve açın.



Programı Yükleyin (Örnek: Windows 10 64-bit)



İpuçları

Kablosuz adaptörde CD kaynağı bulunuyorsa ve bilgisayarda da CD sürücüsü varsa, programı yüklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. CD dosyasını bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın.
 2. CD ana klasörünü açın, ilgili programa çift tıklayın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.
-

1. Programı indirin.

www.tendacn.com adresine gidin, kablosuz adaptör modelini arayın ve ardından programı yerel bilgisayarınıza indirmek ve sıkıştırılmış dosyayı açmak için **İndirme** sayfasına girin.

2. WiFi sürücüsünü yükleyin.

WiFi_XXX_Driver64_Win10.exe sürücüsüne çift tıklayın ve ardından talimatları izleyin.

3. Bluetooth sürücüsünü yükleyin. (E30 ve E33 modellerinde mevcuttur.)

BT_XXX_Driver64_Win10.exe sürücüsüne çift tıklayın ve ardından verilen talimatları izleyin.

Bir Wi-Fi Ağına Bağlanın (Örnek: Windows 10)

1. Tıklayın 

2. İstediğiniz Wi-Fi ağını seçin ve ardından **Bağlan**'a tıklayın.

3. İstendiğinde şifreyi girin.

Bluetooth'u Bağlayın (Örnek: Windows 10)

1. Cihazın bağlanabilmesi için Bluetooth'u açın.
2. Kablosuz adaptör için Bluetooth'u açın.
- (1) Tıkla  ve "Bluetooth Aygıtı Ekle"ye tıklayın.
- (2) "Bluetooth veya başka bir cihaz ekle" seçeneğine tıklayın.
- (3) Bluetooth'a tıklayın.
- (4) Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazına tıklayın.



İpuçları

Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazını bulamıyorsanız, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Cihazı kablosuz adaptöre yakın bir yere yerleştirin.
- Cihazın Bluetooth'unu yeniden başlatın.
- Bluetooth cihazınızın keşfedilebilir olduğundan emin olun.

Ek (Örnek: Windows 10)

Bilgisayarınızdaki mevcut kablosuz ağ adaptörü sürücüsünü kaldırın.

1. Tıkla  ve ardından tıklayın .
2. **Uygulamalar'a** tıklayın.
3. Mevcut diğer kablosuz ağ adaptörü sürücülerini bulun ve kaldırın.

SSS

S1: Bilgisayar, takılı olan kablosuz adaptörü algılayamıyor. Ne yapmalıyım?

C1: Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Kablosuz adaptörün PCI-E bağlantısındaki metal temas noktalarını bir silgiyle hafifçe temizleyin.
- Başka bir PCI-E X1/8/16 yuvası kullanın.
- Bilgisayar hala kablosuz adaptörü algılayamıyorsa, lütfen satıcıyla iletişime geçin.

S2: Bilgisayarıma taktıktan sonra kablosuz adaptörü kullanamıyorum. Ne yapmalıyım?

C2: Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Kablosuz adaptörü devre dışı bırakın ve ardından tekrar etkinleştirin.
- **Ek** bölümüne bakarak kablosuz adaptörün WiFi programını kaldırın ve ardından programı yeniden yükleyin.



<https://www.tendacn.com/tr/>

Türkçe

Destek ve Hizmetlere Ulaşın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları ve daha fazla bilgi için lütfen www.tendacn.com adresindeki ürün sayfasına veya hizmet sayfasına bakın. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur. Ürün etiketinde ürün adı ve modeli (MeshX), dış ambalajda ise kit modeli (MWX) yer almaktadır. İlgili bilgilere ulaşmak için lütfen kit modelini kullanın.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayrılmış olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini

kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

Ürünün kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir bakım ya da onarım işlemi bulunmamaktadır. Potansiyel zararlardan korunmak için cihazı, sıcağı, sıvı temasından, nemden ve tozdan koruyunuz. Cihaz ısı kaynağından en az 30 cm uzak olmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

Lütfen kullanım ömrü tatmamlandığında elektronik çöp dönüşümü yapabilen yerlere ürünü teslim ediniz.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir.

Örnekler:

Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
Alet üzerine katı veya sıvı gıda maddesi dökülmesi

Taşıma sırasında uyulması gereken kurallar:

Cihazın taşıma sırasında korunması ve darbe almasının önlenmesi amacıyla kendi kutusu ile taşınması gerekmektedir.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:

Ürünün tüketici tarafından yapılabilecek bir bakım prosedürü bulunmamaktadır. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla , sulu süngerlerle temizlik yapmayınız.

Ürünün kullanım ömrü:

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler:

Bu ürün için periyodik bakım gerekliliği yoktur.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:

Kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu yapmanız için cihazı kapalı tutunuz.

İthalatçı Firmanın Ünvanı, Adres ve Telefon Numarası:

İTHALATÇI FİRMA

TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

Destek: 0850 755 24 25

ÜRETİCİ FİRMA

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD.

Tenda Technology Tower
#1001 Int'l E-City Zhongshanyuan Road
Nanshan District, Shenzhen, China.

Tel: +86 755-2765 7180

Faks: +86 755-2765 7178

www.tendacn.com

• TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



İmha:

Bu ürünü sıradan ev çöpu gibi atmayınız.

Bu tür ürünlerin imhası, özel işlem tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılmalıdır.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. TWL21MESH3F)

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

We, as manufacturer, declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Software Version: V1.0.0.X

To which this declaration relates is in conformity with the following normative European and International standard(s):

Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the provisions of the directives listed below:

☒ Radio Equipment Directive 2014/53/EU; RoHS Directive 2011/65/EU, Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

Signed for and on behalf of: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔

Zhang Xiang
Sales manager of international business



Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: Jul.-10-2021



EU Uygunluk Beyanı (no. TWL21MESH3F)

Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
adresinde yerleşik SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Bizler, üretici ve tek sorumluluk sahibi taraf olarak ürünün aşağıdaki nitelikleri taşıdığını Beyan ederiz:

Ürün Adı: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Yazılım Sürümü: V1.0.0.X

Bu beyanın aşağıdaki normatif Avrupa ve Uluslararası standart(lar)a uygunluk gösterdiğini beyan eder:

Sağlık ve Güvenlik (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC Direktifi (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spektrumu (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

Başvurulan standart(lar)a uygunlukta bu ürün aşağıda listelenen talimatların hükümlerine uygunluk göstermektedir:

☒ Telsiz Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU; RoHS Direktifleri 2011/65/EU; Komisyon Yetki Devrine Dayanan Yönerge (AB) 2015/863

Yerine imza atılan kişi: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔

Zhang Xiang
Uluslararası işletmenin satış müdürü



Yayınlanma yeri: Shenzhen, China
Yayınlanma tarihi: Jul.-10-2021

