

Tenda

Kullanma Kılavuzu

CP3 Pro



Kamerayı Yönetme

Kamera düzgün çalıştıktan sonra, kamerayı TDSEE Uygulaması veya web kullanıcı arayüzü aracılığıyla yönetebilirsiniz. (İlgili kullanım kılavuzunu edinmek için lütfen bu kılavuzdaki **Video and More Info** QR kodunu tarayın.)

Web kullanıcı arayüzünde oturum açmak için:

1. Kamera Wi-Fi üzerinden yönlendiriciye bağlandıktan sonra, bilgisayarınızı yönlendiriciye bir Ethernet kablosuyla veya Wi-Fi üzerinden bağlayın.
2. Bilgisayarın IP adresini kamerayla aynı alt ağa (ancak aynı olmamak üzere) ayarlayın. Genellikle bilgisayar, IP adresini otomatik olarak alacak şekilde ayarlanmıştır, bu da manuel yapılandırma olmadan aynı alt ağda bir IP adresi edinmesini sağlar.
Kamerayı TDSEE Uygulamasına ekledikten sonra, ayarlar (⚙️) simgesine dokunun > Cihaz Bilgisi > IP Adresi menüsüne giderek IP adresini görüntüleyin. Ayrıca, IP adresini bulmak için Tenda'nın web sitesindeki **Tenda Security Search Tool** aracını da kullanabilirsiniz.
3. Bir tarayıcı başlatın ve giriş sayfasına erişmek için adres çubuğuna kameranın IP adresini girin. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre **admin** ve **admin123456**'dir.



Not

İlk kurulum sırasında veya sıfırlamadan sonra, gizlilik ve güvenliği sağlamak için yeni oturum açma ve Wi-Fi parolaları belirleyin (parola ne kadar uzun olursa, koruma o kadar güçlü olur). Parola karakter sınırı ve oluşturma kuralları, yazılım arayüzündeki yönergelerde belirtilmiştir.

Görünüm

1	LED Göstergesi Sabit kırmızı: Açılıyor ve başlatılıyor. Yavaşça yanıp sönen kırmızı: Bir ağ bağlantısı kesildi. Hızlıca yanıp sönen kırmızı: Bir ağa bağlanılıyor. Aralıksız mavi: Bir ağa bağlı. Yavaşça yanıp sönen mavi: Yükseltiliyor. Hızlıca yanıp sönen mavi: Bir ağa bağlanmak için bekleniyor.
2	Mikrofon
3	Micro SD kart yuvası İzleme videolarını saklamak için Micro SD kartı (kendiniz hazırlayabilirsiniz) takın.
4	Reset Butonu Sıfırlama düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun ve LED göstergesi hızlı bir şekilde mavi yanıp söndükten veya bir uyarı sesi duyduktan sonra bırakın. Kamera fabrika ayarlarına başarıyla sıfırlanır.
5	Konuşmacı
6	Type-C güç girişi Kutuda bulunan adaptör ve güç kablosunu bağlamak için kullanılır.

SSS

S1: Kamerayı ekleyemezsem ne yapmalıyım?

- A1.** - Yönlendiricinin internete başarıyla bağlandığından emin olun.
- Kamera yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi ağını destekler. Kamerayı eklerken, akıllı telefonu 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlamanız gerekir.
 - Kamerayı eklerken yönlendiricinin Wi-Fi ağını gizlemeyin (Kamera başarıyla eklendikten sonra Wi-Fi ağını gizleyebilirsiniz).
 - Kameranın LED göstergesinin hızla mavi renkte yanıp söndüğünü onaylayın. Değilse, lütfen kamerayı sıfırlayın ve yeniden yapılandırın.

Daha fazla SSS için lütfen **Video and More Info** bölümündeki QR kodunu tarayın.

Güvenlik önlemleri

Çalıştırmadan önce kazaları önlemek için bu önlemleri okuyun ve uygulayın.

- Masaüstü kurulumu için, kameranın güvenli kullanım amacıyla yatay şekilde monte edilmesi gerekir.
- Tavan montajı için kamera, 2 m'den yüksek yerlere monte edilmeye uygundur.
- Tavanın kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar sağlam olduğundan emin olun.
- Cihazı, kablolu cihazların girilmesine izin verilmeyen bir yerde kullanmayın.
- Lütfen kutudan çıkan adaptör ve güç kablosunu kullanın.
- Şebeke fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır ve kolayca çalışır durumda kalacaktır.
- Elektrik prizi cihazın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı sudan, ateşten, yüksek elektrik alanından, yüksek manyetik alanından, yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Şimşekli fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmadığında bu cihazı fişten çekin.
- Fişi veya kablosu hasarlıysa güç adaptörünü kullanmayın.
- Cihazı kullandığınızda duman, anormal ses veya koku gibi bir durum ortaya çıkarsa, derhal kullanmayı bırakın ve güç kaynağı bağlantısını kesin, bağlı tüm kabloları çıkarın ve satış sonrası servis personeli ile iletişime geçin.
- Cihazın veya aksesuarlarının yetkisiz olarak sökülmesi veya üzerinde değişiklik yapılması garantiyi geçersiz kılar ve güvenlik tehlikelerine neden olabilir.
- Servis sırasında güç kaynağının bağlantısını kesin.
- Tüm servis işlemlerini yetkili servis personeline yaptırın.
- Çocukların oyuncak olarak kullanmasını ve kişisel yaranamalarına neden olmasını önlemek için bu cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

En son güvenlik önlemleri için www.tenda.cn adresindeki **Safety and Regulatory Information** bölümüne bakın.

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Kat 6-8, kule E3, no.1001, Zhongshanyuan yolu, Nanshan bölgesi, Shenzhen, Çin. 518052



<https://www.tendacn.com/tr/>

Türkçe

Destek ve Hizmetlere Ulaşın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları ve daha fazla bilgi için lütfen www.tendacn.com adresindeki ürün sayfasına veya hizmet sayfasına bakın. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur. Ürün etiketinde ürün adı ve modeli (MeshX), dış ambalajda ise kit modeli (MWX) yer almaktadır. İlgili bilgilere ulaşmak için lütfen kit modelini kullanın.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini

kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

Ürünün kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir bakım ya da onarım işlemi bulunmamaktadır. Potansiyel zararlardan korunmak için cihazı, sıcağı, sıvı temasından, nemden ve tozdan koruyunuz. Cihaz ısı kaynağından en az 30 cm uzak olmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

Lütfen kullanım ömrü tatmamlandığında elektronik çöp dönüşümü yapabilen yerlere ürünü teslim ediniz.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir.

Örnekler:

Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
Alet üzerine katı veya sıvı gıda maddesi dökülmesi

Taşıma sırasında uyulması gereken kurallar:

Cihazın taşıma sırasında korunması ve darbe almasının önlenmesi amacıyla kendi kutusu ile taşınması gerekmektedir.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:

Ürünün tüketici tarafından yapılabilecek bir bakım prosedürü bulunmamaktadır. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla , sulu süngerlerle temizlik yapmayınız.

Ürünün kullanım ömrü:

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler:
Bu ürün için periyodik bakım gerekliliği yoktur.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:
Kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu yapmanız için cihazı kapalı tutunuz.

İthalatçı Firmanın Ünvanı, Adres ve Telefon Numarası:

İTHALATÇI FİRMA

TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

Destek: 0850 755 24 25

ÜRETİCİ FİRMA

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD.

Tenda Technology Tower
#1001 Int'l E-City Zhongshanyuan Road
Nanshan District, Shenzhen, China.
Tel: +86 755-2765 7180
Faks: +86 755-2765 7178
www.tendacn.com

• TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



İmha:

Bu ürünü sıradan ev çöpü gibi atmayınız.
Bu tür ürünlerin imhası, özel işlem tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılmalıdır.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. TWL21MESH3F)

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

We, as manufacturer, declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Software Version: V1.0.0.X

To which this declaration relates is in conformity with the following normative European and International standard(s):

Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the provisions of the directives listed below:

☒ Radio Equipment Directive 2014/53/EU; RoHS Directive 2011/65/EU, Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

Signed for and on behalf of: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔

Zhang Xiang
Sales manager of international business



Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: Jul.-10-2021



EU Uygunluk Beyanı (no. TWL21MESH3F)

Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
adresinde yerleşik SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Bizler, üretici ve tek sorumluluk sahibi taraf olarak ürünün aşağıdaki nitelikleri taşıdığını Beyan ederiz:

Ürün Adı: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Yazılım Sürümü: V1.0.0.X

Bu beyanın aşağıdaki normatif Avrupa ve Uluslararası standart(lar)a uygunluk gösterdiğini beyan eder:

Sağlık ve Güvenlik (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC Direktifi (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spektrumu (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

Başvurulan standart(lar)a uygunlukta bu ürün aşağıda listelenen talimatların hükümlerine uygunluk göstermektedir:

☒ Telsiz Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU; RoHS Direktifleri 2011/65/EU; Komisyon Yetki Devrine Dayanan Yönerge (AB) 2015/863

Yerine imza atılan kişi: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔

Zhang Xiang
Uluslararası işletmenin satış müdürü



Yayınlanma yeri: Shenzhen, China
Yayınlanma tarihi: Jul.-10-2021

