

inca[®]
Always the Best Quality



IUWA-1300X

KABLOSUZ USB ADAPTÖR

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

Teknik Özellikler

- 1300Mbps Kablosuz İletim Hızı
- Çift Bant Frekansı **11n** 2.4GHz **400Mbps AC** 5.8GHz **867Mbps**
- Bluetooth 4.2 USB 3.0 Yüksek Hızlı Konnektör
- Kablosuz İletim Gücü 20 dBm(MAXEIRP)
- Modülasyon Tekniği OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
- Çalışma Modu Geçici/Altyapı
- Kablosuz güvenlik Quick Secure Setup,WPS ile uyumludur. 64/128-bitWEP'i destekler, 128bitWPA standardıyla(TKIP/AES),MIC,IVE genişletme destekler
- Anahtar Kimlik Doğrulaması, IEEE802.1X
- Windows'u destekler win7/win8/win8.1/Win10/Win11
- Boyutlar 81,5x40,5x5mm

2.4 GHz ve 5.8 GHz için RF Performans Tablosu

	Data Rate	TX Power	Tolerance		Data Rate	RX Specifications Sensitivity	Tolerance
2.4GHz	1Mbps	16dBm	±2dB	2.4GHz	1Mbps	-97dBm	±2dB
802.11b	11Mbps	16dBm	±2dB	802.11b	11Mbps	-90dBm	±2dB
2.4GHz	6Mbps	15dBm	±2dB	2.4GHz	6Mbps	-92dBm	±2dB
802.11g	54Mbps	13dBm	±2dB	802.11g	54Mbps	-76dBm	±2dB
2.4GHz	MCS0	14dBm	±2dB	2.4GHz	MCS0	-92dBm	±2dB
802.11n	MCS7	13dBm	±2dB	802.11n	MCS7	-75dBm	±2dB
20MHz	MCS8	13dBm	±2dB	20MHz	MCS8	-71dBm	±2dB
2.4GHz	MCS0	14dBm	±2dB	2.4GHz	MCS0	-89dBm	±2dB
802.11n	MCS7	13dBm	±2dB	802.11n	MCS9	-67dBm	±2dB
40MHz	MCS8	13dBm	±2dB	5.8GHz	6Mbps	-94dBm	±2dB
2.4GHz	MCS0	14dBm	±2dB	11a	54Mbps	-78dBm	±2dB
802.11n	MCS7	13dBm	±2dB	5.8GHz	MCS0	-89dBm	±2dB
20MHz	MCS8	13dBm	±2dB	11ac	MCS	-64dBm	±2dB
2.4GHz	MCS0	14dBm	±2dB	80MHz	MCS	-64dBm	±2dB
802.11n	MCS7	13dBm	±2dB				
40MHz	MCS8	13dBm	±2dB				

IUWA-1300X çift bantlı USB adaptörü, USB3.0 veya üzeri aracılığıyla bir bilgisayara bağlanır. Bir bilgisayarı yerel bir ağa kablosuz olarak bağlamak ve Bluetooth 4.2 spesifikasyonuna göre kısa mesafeli bir kablosuz bağlantı oluşturmak için tasarlanmıştır

Adaptör, 2.4 GHz ve 5 GHz frekans kanallarını kullanarak Wi-Fi 802.11ac spesifikasyonuna göre bağlantı sağlar ve 1300 Mbit/s'ye kadar iletim hızlarına izin veren MU-MIMO teknolojisini destekler.

WİFİ BAĞLANTISI KURMA

1.1 Adaptörle birlikte verilen CD'yi takın veya gerekli yazılım ve sürücülerini www.incatech.net web sitesinden indirin.

1.2 USB adaptörünü bilgisayarınızdaki boş bir USB konnektörüne takın. Harici antenlerin dikey bir düzlemde yönlendirilmesi tavsiye edilir.

KABLOSUZ BİR AĞA BAĞLANIN

2.1 Görev çubuğunda Ağ Bağlantısı'na (veya) tıklayın.

2.2 Kablosuz ağını (SSID) seçin, "Bağlan"a tıklayın ve şifreyi girin.

BLUETOOTH ADAPTÖRÜNE BAĞLANTI

3.1 Sürücü kurulumu başarılıysa görev çubuğunda mavi bir simge görünecektir.

3.2 Harici bir cihazı Bluetooth adaptörüne bağlamak için, cihazın talimatlarına uygun olarak eşleştirme modunu etkinleştirmeniz gerekir.

3.3 Farenizi görev çubuğundaki simgenin üzerine getirin ve sağ tıklayın. Açılan menüden "Bluetooth cihazı ekle"yi seçin.

3.4 Ayarlar bölümünün "Bluetooth ve diğer cihazlar" sayfası açılacaktır.



Bluetooth ve diğer cihazlar

+ Bluetooth veyabaşka bir diğer cihaz eklemek

Bluetooth
Açık

3.5 “Bluetooth veya başka bir cihaz ekle” alanına tıklayın

Görünen listede gerekli cihazın bulunduğu satırı seçin ve farenin sol tuşuna çift tıklayın. “Cihaz bağlandı” mesajı görünür.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar

Cihazınızın üzerine su ya da benzeri sıvıların dökülmesi, cihazın yüksek yerden düşürülmesi ve bunlara benzer kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler

Cihazınızın doğru yerlere bağlanması gerekir aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Ürünleri kuru bir bezle silerek periyodik olarak temizleyebilirsiniz.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Cihazınızı orijinal ambalajı ile taşıyınız

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Herhangi bir zararı yoktur

Periyodik Bakım

Ürünleri kuru bir bezle silerek periyodik olarak temizleyebilirsiniz. Yetkili teknik servisler dışında cihaza müdahale edilmemelidir. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalır

UYARILAR:

Ürünün üzerine sıvı ve yapışkan maddeler dökülmesi ve yüksek bir yerden sert bir zemine düşmesi durumunda ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

EEE Yönetmeliğine uygundur

Kullanım Ömrü : 3 yıl



GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvanı: FABO TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: KUŞTEPE MAHALLESİ MECİDİYEKÖY YOLU CAD.SEYFİ DEMİRSOY APT.
NO:18/8 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefonu: (0212) 217 17 40
Faks: (0212) 217 17 40



E-posta:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmasının:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: Kablosuz USB Adaptör
Markası: Inca
Modeli: IUWA-1300X

Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
- 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
Haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

SERVİS İSTASYONLARI

FABO TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Esentepe Mah. Zincirli dere Cad. No:86/B Esentepe/Şişli/İstanbul	0212 212 88 67
---	---	----------------



Uygunluk Beyanı

Ürün : KABLOSUZ USB ADAPTÖR

Model :INCA IUWA-1300X

Yukarıdaki ürün, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılmak üzere 2014/53/EU

Konsey Direktifi 'nin gereklerini karşılamak amacıyla tasarlanan elektrikli

Ekipman ile ilgili RED Direktifi 2014/53/EU ile uyumludur.

2014/30/EU Direktifi ile uyumlu güvenlik değerlendirmesi için aşağıdaki

Standartlar uygulanmıştır

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)

EN 55032:2015/A11:2020;EN55035:2017/A11:2020

ETSI EN300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Avrupa sınırları içinde aşağıdaki üretici / ithalatçı bu beyandan sorumludur:

General Manager

CEMALATTİN SALİM

28.06.2024

General Manager

28.06.2024



**MANUFACTURER : Angen Computer Industry and Foreign Trade Co., Ltd.
Shenzhen / China**

IMPORTER: Fabo Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketi İstanbul / Turkey



FABO TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KUŞTEPE MAHALLESİ MECİDİYEKÖY YOLU CAD. SEYFİ DEMİR SOY APT. NO:18/8 ŞİŞLİ / İSTANBUL