

ZHIYUN

ZHIYUN - V1.00

SMOOTH-Q3

· Kullanım Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1. Başlarken



"ZYCam" i İndirin

⚠ SMOOTH-Q3'ü kullanmadan önce, lütfen ZYCam'i indirmek ve ürünü etkinleştirmek için QR kodunu tarayın. Aktivasyon için Sayfa 6'ya bakın. (Android 7.0 ve üstü iOS 10.0 gereklidir)

Kullanım Kılavuzunun Tam Sürümü

Çevreyi korumak ve kaynak tüketimini azaltmak için, bu ürünün basılı kullanım kılavuzu tam sürümde olmayacaktır. Tam sürüm için lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:



1. Sağdaki QR kodunu taramak için telefon tarayıcısını kullanın.
2. ZY Cami uygulamasını açın, ilgili ürünün ana sayfasına gidin ve sağ üstteki simgeye dokununuz köşe.
3. Resmi ZHIYUN web sitesinden www.zhiyun-tech.com indirin.




SMOOTH-Q3 eğitim videolarını izlemek için QR kodunu tarayın



SMOOTH-Q3'ün temel işlevlerini öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin. Lütfen kullanmadan önce tam sürüm kullanım kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyun ürün.


2. Şarj Etme

Güç adaptörünü (pakete dahil değildir, 5V2A dereceli güç adaptörü önerilir) şarj portuna bağlamak için verilen Tip C kabloyu kullanın. Dengeleyici üzerindeki dört gösterge ışığı, şarj işlemi tamamlandığında yanık kalır.





3. Kurulum ve Denge Ayarı


1. Dikey kolun vidasını saat yönünün tersine gevşetin.




2. Temas noktalarına iyi temas sağlamak için, roll ve pan açısını tutarken roll motorunu klik sesi duyana kadar dikey yönde çekin. Yerine oturduğunda dikey kolun vidasını saat yönünde sıkın.



💡 Dikey kol, dikey kol vidası ile tamamen kilitlenemez. Vida, kızak yuvasının sürgüsünü ayarlamak için kullanılır.




3. Tilt açısı kolunu resimde gösterilen dış kenar boyunca döndürün.




- ⚠ Tilt açısı sabitleme tokasının zarar görmesini önlemek için lütfen resimde gösterilen doğru yönde döndürün.


4. Telefon tutucuyu resimde gösterilen konuma saat yönünde 90° döndürün. (Resimde gösterilen yön, telefon tutucusunun kilitli olduğu durum içindir)



- ⚠ Sabitleyiciyi kutuya geri koyarken, lütfen telefon tutucuyu resimde gösterildiği gibi kilit durumuna döndürün.




Saklama durumu




Telefon tutucu kilitli

5. Telefonu monte ederken, telefon kamerasının tutucunun sol tarafında olduğundan emin olun ve yatay veya dikey çekim için dengeyi ayarlayın.




6. Dolgu ışığını gerektiğinde döndürün. Maksimum döndürme açısı 180'dir.



💡 Zarar görmemesi için lütfen doğru yöne döndürün.

4. Tuş Yönergeleri



1. Gösterge Işıkları

2. Zoom

3. Mode Tuşu

• Sabitleyici modları arasında geçiş yapmak için bir kez basın. Önceki moda geri dönmek için iki kez basın. Bekleme moduna girmek / çıkmak için basılı tutun.

4. Foto/Video

• Fotoğraf / video çekmek için bir kez basın. Fotoğraf / video modunu değiştirmek için iki kez basın. Öne / arka kamera için üç kez basın. Seri çekim için basılı tutun.

5. Joystick

6. Tip C Şarj / Güncelleme Portu

7. Güç Tuşu

• Pil seviyesini kontrol için bir kez basın. Açma / kapatma için 3 saniye basılı tutun. Bluetooth'u sıfırlamak için 8 kez basın .

8. Tetik Tuşu

• Akıllı Takip özelliği için bir kez basın. Açı resetleme için iki kez basın. Yatay / dikey mod arasında geçiş yapmak için üç kez basın. PhoneGo Moduna girmek için basılı tutun.

9. Dolgu Işığı Sürgüsü / Parlaklık Sürgüsü




• Cihaz açıldıktan sonra, parlaklığı üç seviyede ayarlamak için bir kez basın. Dolgu ışığını açma /kapama için 1.5 saniye basılı tutun.

5. "ZYCami" Uygulaması İle Bağlanma


1. SMOOTH-Q3'ü açın ve ardından telefonda Bluetooth'u açın.

2. ZY Cami uygulamasını çalıştırın. Cihaz listesini açmak için ana ekranın sol üst köşesindeki simgeye dokununuz ve bağlanmak istediğiniz SMOOTH-Q3 cihazını seçin (SMOOTH-Q3 Bluetooth adı, KULLANICI KİMLİĞİ: XXX tilt açısının yanında kontrol edilebilir).

- 💡 - Kullanıcılar, özel uygulama ZY Cami ile SMOOTH-Q3'ün çeşitli işlevlerinden daha iyi yararlanabilirler.
- ZY Cami güncellenebilir, lütfen daima en son sürümü kullanın.



3



4



5

6. Feragatname ve Uyarılar

ZHIYUN SMOOTH-Q3'ü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Buradaki bilgiler, güvenliğinizi, yasal haklarınızı ve yükümlülüğünüzü etkiler. Kullanmadan önce uygun yapılandırmayı sağlamak için lütfen bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu talimatı ve uyarıları burada okuma ve takip etmeme, sizin veya yakınlarınızın ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazınızın veya malınızın hasar görmesine neden olabilir. Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. bu talimat ve SMOOTH-Q3 ile ilgili diğer belgeler üzerinde son açıklama için tüm hakları saklıdır. Bilgiler haber verilmeksizin güncellenebilir. Lütfen en son ürün bilgilerini almak için www.zhiyuntech.com/turkey adresini ziyaret edin.

Bu ürünü kullanarak, bu belgeyi dikkatli bir şekilde okuduğunuzu ve işbu şart ve koşullara uymayı anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Bu ürünü kullanırken kendi davranışlarınızdan ve bunların sonuçlarından tek başınıza sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Bu ürünü yalnızca, ZHIYUN'un yapmış olduğu ve kullanıma sunabileceği tüm şartlara, önlemlere, uygulamalara, politikalara ve yönergelere uygun amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. ZHIYUN, bu ürünün kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak oluşan hasar, yaralanma veya yasal sorumluluktan sorumlu değildir. Kullanıcılar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, güvenli ve yasal uygulamalara riayet edecektir.

ZHIYUN TM, Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.'nin (bundan böyle ZHIYUN veya ZHIYUN TECH) ve bağlı kuruluşlarının ticari markasıdır. Burada belirtilen tüm ürün adları veya işaretleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Okuma İpuçları

Simgeler



İpuçları ve Püf Noktaları



Önemli

Uyarılar

Çalıştırmadan önce ürünün özelliklerini öğrenmek için TÜM Kullanıcı Kılavuzunu okuyun. Ürünün doğru şekilde çalıştırılmaması, ürüne veya kişisel eşyaya zarar verir ve ciddi yaralanmalara neden olur. Bu karmaşık bir üründür. Dikkatli bir şekilde çalıştırılmalıdır. Bu ürün, doğrudan yetişkin gözetimi olmaksızın çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Uyumsuz bileşenlerle KULLANMAYIN. ZHIYUN tarafından sağlanan ürün belgelerinde belirtilen veya talimat dışında kullanmayın. Buradaki güvenlik yönergeleri, güvenlik için talimatlar içerir. Kurulumdan önce Kullanım Kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıların okunması ve bunlara uyulması önemlidir. Ürünü kullanırken dikkatli olun ve hasar veya ciddi yaralanmalardan kaçınin.

Güvenli Çalışma Yönergeleri

UYARI:

1. Ürünün herhangi bir sıvı ile temas etmesine asla izin vermeyin. Asla suya daldırmayın veya ıslatmayın. Asla yağmurda veya nemli bir ortamda kullanmayın. Ürünün iç kısmı korozyona uğrayabilir. Suya maruz kaldığında pilin kendiliğinden tutuşmasına ve hatta patlamaya neden olabilir.
2. Ürün alev alırsa, yangını söndürmek için lütfen hemen su, su buharı, kum, yangın örtüsü, kuru toz veya karbondioksitli yangın söndürücü kullanın. Lütfen duruma göre yöntemi seçin.
3. Lütfen ürünü -10 ° C ile 45 ° C arasındaki bir ortamda kullanın.
4. Ürünün herhangi bir şekilde sökülmemelidir. Söküm sırasında pil delinirse içeride elektrolit oluşmasına neden olur. Pilin akmasına, hatta yangına / patlamaya neden olabilir.
5. Ürünün mekanik çarpması, yuvarlanması veya fırlatılması ürünü bozar. Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın.
6. Ürünü ısıtmayınız. Mikrodalga fırın veya tencereye koymayınız.
7. Ürünü bir ısı kaynağının yanına (soba veya ısıtıcı vb.) veya sıcak havalarda arabanın içine koymayın. Ürünü 45 ° C'nin üzerindeki bir ortamda saklamayın. İdeal saklama sıcaklığı 22 ° C ile 28 ° C arasındadır.
8. Pil tamamen boşaldıktan sonra uzun süre kullanmamanız, aşırı deşarj olmuş pillere dönüşmesine neden olabilir. Pil hücrelerine zarar verir ve kullanıma devam edemezsiniz.

DİKKATLİ OLUN:

1. SMOOTH-Q3, yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Düşürülürse veya harici kuvvete maruz kalırsa SMOOTH-Q3'te hasar meydana gelebilir ve bu arızaya neden olabilir.
2. SMOOTH-Q3 açıldığında gimbal eksenlerinin dönüşünün harici kuvvet tarafından engellenmediğinden emin olun.
3. SMOOTH-Q3 su geçirmez değildir. SMOOTH-Q3 ile her türlü sıvı veya temizleyicinin temasını önleyin. Temizlik için kuru bez kullanın.
4. SMOOTH-Q3'ü kullanım sırasında toz ve kumdan koruyun.

DİKKAT:

1. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra ürünü şarj cihazından çıkarın.
2. Ürünü 10 günden fazla kullanmayacaksanız, pil ömrünü uzatmak için lütfen pili % 40 -% 65 oranında şarj edin / boşaltın ve saklayın.
3. Pili aktif tutmak için her 3 ayda bir yeniden şarj edin ve boşaltın.
4. SMOOTH-Q3'ü açarken tutma kısmını sabit tutun. Çalıştırırken sarsmak, açılma hatalarına neden olabilir.

Garanti Süresi

Garanti süresi, fatura hazırlanma tarihinden itibaren 2 yıldır. Detaylı bilgi kutunun içerisinde yer alan garanti belgesinde belirtilmektedir.

Garanti Dışında Kalan Durumlar

- 1.Yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışma, ihmal, ıslatma, kaza ve yetkisiz değişikliklere maruz kalan ürünler.
2. Uygunsuz kullanıma maruz kalan veya etiketleri veya güvenlik etiketleri yırtılmış veya değiştirilmiş ürünler.
3. Garantisi sona eren ürünler.
4. Yangın, sel, yıldırım vb. mücbir sebeplerden dolayı hasar gören ürünler.

Arıza Durumunda Yapılması Gerekenler

Ürünün resmi distribütörü Zoom İthalat tarafından Türkiye'ye getirilen Zhiyun-Tech ürünlerinin servis hizmeti, Zoom İthalat tarafından yetkilendirilen Tolga Aras Fotoğrafçılık ile sağlanmaktadır. Servis hizmeti, sadece Zoom İthalat'tan ve yetkili Zoom İthalat bayilerinden alınan ve seri numarası açık bir şekilde okunan ürünler için geçerlidir. Yurtdışından veya farklı kanallardan satın alınan ayrıca seri numarası okunamayan veya hasar görmüş Zhiyun-Tech ürünleri Zoom İthalat ve Tolga Aras Fotoğrafçılık servis hizmetlerinden yararlanamaz. Arıza durumunda üzerinde cihazın seri numarasının yer aldığı fatura, ürün dış kutusu ve ürün paket içeriği tam olarak Zoom İthalat'a, Zoom İthalat yetkili satış bayilerine veya Tolga Aras Fotoğrafçılık servis hizmetine başvurulması gerekmektedir.

Quality Certificate

İletişim

Zoom İthalat Fotoğraf Ticaret Limited Şirketi

Tel: 0-212-2697676

Web: www.zoomithalat.com

Web: www.zhiyun-tech.com/turkey

E-mail: info@zhiyuntechturkiye.com

Adres: Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Doğruer İş

Merkezi No:4 Kat 3

4.Levent / İSTANBUL

Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.

Tel: +86 400 900 6868

USA Hotline: +1 808-319-6137,9:00-18:00 GMT-7,Mon-Fri

Europe Hotline: +49 (0) 61018132180,10:00-17:00 GMT

+1,Mon-Fri

Web: www.zhiyun-tech.com

E-mail: service@zhiyun-tech.com

Adres: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing

District, Guilin,

541004, Guangxi, China.

Son sürümü www.zhiyun-tech.com adresinden indirebilirsiniz.

Bu belge önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

ZHIYUN , ZHISHEN'in tescilli malıdır.

Burada belirtilen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Telif Hakkı © 2021 ZHISHEN. Tüm hakları saklıdır.

Bu kullanım kılavuzu, Volkan Yetilmezer tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.

zhiyun-tech.com/turkey